



- 2,4,6,8 stazioni
- 3 programmi indipendenti
- 3 partenze per programma
- Water Budget: da 0% a 200%

La centralina a corrente Junior Max combina semplicità e affidabilità ed è per questo utilizzabile anche dai non esperti per l'irrigazione di piccoli giardini o piccole aree. Dispone, infatti, di una programmazione auto-guidata visualizzata con led, che aiuta l'utilizzatore attraverso le diverse pianificazioni consentendo anche di rivedere i dati impostati per ogni stazione.



## Caratteristiche Aggiuntive

- Partenza standard per i programmi A e B, mentre il programma C offre la possibilità di avere un "Loop\*" o un'altra partenza
- Programmazione auto-guidata visualizzata con led, per aiutare l'utente attraverso le diverse pianificazioni irrigue
- Programmazione facilmente realizzabile ovunque ci si trovi (grazie alle batterie non è necessaria la corrente per la fase di programmazione)

\* Programma molto utile in fase di germinazione

## Specifiche

- Alimentazione in entrata:
  - 220 VCA, 50/60 Hz (0,5 Amp)
- Alimentazione in uscita:
  - Max per stazione: 24 VCA (0,25 Amp)
  - Max totale (incluso comando pompa): 24 VCA (0,5 Amp)
- Fusibile elettronico ripristinabile

## Dimensioni

- Modello da interno:**
  - Altezza 11,3 cm
  - Larghezza 13,5 cm
  - Profondità 4,0 cm
- Modello da esterno:**
  - Altezza 19,4 cm
  - Larghezza 8,9 cm
  - Profondità 16,8 cm

## Opzioni

- Sensore Pioggia

## Caratteristiche

- Durata dell'irrigazione da 1 a 240 minuti
- Programmazione irrigua flessibile:
  - Irrigazione settimanale
  - Irrigazione a giorni pari e dispari (con il 31° giorno del mese escluso)
  - Irrigazione a intervalli da 1 a 14 giorni
  - Calendario a 365 giorni
- Indicazione carica batteria in tempo reale
- Possibilità di cancellazione per programma
- Funzione di interruzione per pioggia fino a 7 giorni
- Partenza manuale, per programma o per stazione
- Comando master valve per programma
- Programma preimpostato in caso di assenza di alimentazione
- Memoria permanente fino a 5 anni
- Contenitore con coperchio e serratura per la versione da esterno
- Menù multilingue
- Omologazioni CE

## Codifica

Codice	Descrizione
JRMAX-2-220	Junior Max, centralina a 2 stazioni, a 220 VCA con trasformatore esterno
JRMAX-4-220	Junior Max, centralina a 4 stazioni, a 220 VCA con trasformatore esterno
JRMAX-6-220	Junior Max, centralina a 6 stazioni, a 220 VCA con trasformatore esterno
JRMAX-8-220	Junior Max, centralina a 8 stazioni, a 220 VCA con trasformatore esterno
JRMAX-2-220-EXT	Junior Max, centralina a 2 stazioni, a 220 VCA con trasformatore incorporato
JRMAX-4-220-EXT	Junior Max, centralina a 4 stazioni, a 220 VCA con trasformatore incorporato
JRMAX-6-220-EXT	Junior Max, centralina a 6 stazioni, a 220 VCA con trasformatore incorporato
JRMAX-8-220-EXT	Junior Max, centralina a 8 stazioni, a 220 VCA con trasformatore incorporato